

Инструкция пользователя

Описание

Zebralight H31 – это надежный налобный фонарь компактных размеров и высокой яркости (220 люмен). Фонарь оборудован американским светодиодом Cree XP-G и обладает высшей степенью водонепроницаемости IPX8. Высшая степень анодирования защитит его от повреждений и царапин. Широкий выбор режимов позволяет настраивать фонарь в зависимости от ситуации и потребностей.

Спецификация

| | |
|-----------------------|--|
| Светодиод | Cree XP-G |
| Световой поток | 220 ANSI лм |
| Дальность света | 30 метров |
| Режимы и время работы | 3 режима с подуровнями: Максимальный: 1. 220лм/ 54мин 2. 120лм/ 2ч Стробоскоп 4 Гц Средний: 1. 43лм/ 12ч 2. 24лм/ 23ч Минимальный: 1. 5лм/ 3.7 дней 2. 0,5лм/ 21 день |
| Питание | 1xCR123A / 1xRCR123 |
| Габариты | Длина 65 мм, диаметр 23 мм, вес 27.6 г |
| Тип рефлектора | Мягкий |
| Комплектация | Черный силиконовый держатель Съемная клипса 2 О-ринга |

Управление

В фонаре представлены 3 режима (Максимальный, Средний и Минимальный). В каждом режиме можно выбрать один из нескольких подуровней.

- быстрое нажатие включает / выключает фонарь
- удерживание кнопки включает фонарь в Минимальном режиме

Конфигурация режимов:

- быстрое нажатие кнопки включает фонарь в Максимальном режиме. Повторное быстрое нажатие переключает фонарь в Средний и Минимальный режимы
- нажатие и удерживание переключает фонарь из Минимального в Максимальный режим (отпустить кнопку, чтобы установить выбор)
- двойное нажатие для переключения между подуровнями. Выбранный подуровень (кроме стробоскопа) запоминается автоматически после выключения фонаря
- настройки второго подуровня Максимального режима могут быть установлены после 6 двойных нажатий. Начиная с седьмого раза, двойным нажатием устанавливается нужный уровень яркости или стробоскоп. После установки настроек фонарь выключается коротким нажатием. Выбранные настройки запоминаются автоматически.

Характеристики

- Электронная тактовая кнопка, срок жизни – 200 000 циклов
- Продуманный пользовательский интерфейс обеспечивает простой и быстрый доступ ко всем уровням яркости
- Качественно сделанное тело фонаря из цельного прута премиум алюминия Alcoa
- Прочный корпус из алюминия с анодированием III Типа твердости
- Ультразпрозрачные линзы с двусторонним антибликовым покрытием
- Питание может быть заблокировано легким поворотом задней крышки фонаря – это предохранит от нежелательной утечки тока
- Уровень водонепроницаемости IPX8
- Угол луча 80 градусов, центральное пятно 11 градусов, текстурированный рефлектор

Сервис и гарантия

Фонарь Zebralight является сложным техническим изделием. Для его правильной и долговременной работы необходимо периодически проводить сервисное обслуживание.

1. Для улучшения водонепроницаемости фонаря требуется смазывать резьбу специальной смазкой. Рекомендуется Nyogel 760G: густой, как гель, не проводящий ток, смазывающий пару металл-резина, увеличивающий водонепроницаемость, не агрессивный к резине.
2. Если Вы заметили, что фонарь работает странно, не реагирует на ваши команды управления, свет мерцает и т.п.: замените батарейки или зарядите аккумулятор, а также у резьбы устранили загрязненность старой смазкой со следами металлической пыли.
3. Используйте качественные батареи и аккумуляторы для предотвращения протекания элементов питания внутри фонаря и прочих деструктивных последствий. Удаляйте питание из фонаря, если долгое время не собираетесь им пользоваться.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Представительство в России и СНГ:

123290, Москва, 1ый Магистральный тупик, 5А, офис А401, этаж 4. (м.Беговая)

Горячая линия: 8 (800) 100-7715 (бесплатные звонки по всей России)

Web: www.megatorch.ru Email: expert@megatorch.ru