

Инструкция пользователя

Описание

Фонарь Olight M20 Warrior Premium – это “жесткий”, мощный, многофункциональный помощник во время проведения военных операций и выполнения различных тактических задач. Прочная конструкция, стальная зубчатая кромка с двух сторон, сверхъяркий стробирующий свет и многосторонние функции фонаря позволяют использовать его как для ослепления и нападения, так и для самозащиты. M20 – яркий, разносторонний, прочный светодиодный фонарь с различными функциями и режимами, который пригодится не только на поле битвы, но и в полной опасности повседневной жизни.

Спецификация

| | |
|-----------------------|--|
| Светодиод | Cree XP-G R5 |
| Световой поток | 275 ANSI лм |
| Дальность света | 200 метров |
| Режимы и время работы | 275 лм/ 2ч 30мин 110 лм/ 12ч 9 лм/ 150ч Стробоскоп |
| Питание | 1x18650 Li-Ion / 2xCR123A / 2xR123 Li-Ion |
| Габариты | Длина 140 мм, диаметр головы 33.5 мм, диаметр тела 24.8 мм, вес 120 г |
| Тип рефлектора | Мятый по умолчанию. Можно заменить на гладкий. |
| Комплектация | Чехол Уплотнительные кольца Ремень на шею Контейнер для аккумуляторов Аккумуляторы |

Управление

Существует возможность переключения между 3-мя режимами стабилизованной яркости (275 люмен/ 110 люмен/ 9 люмен), а также в режим стробоскопа. Кроме этого, в фонаре предусмотрен режим тактического включения:

- для включения/выключения фонаря используется полное нажатие кнопки до щелчка
- переключение режимов производится поворотом головы фонаря на 5-10 градусов
- тактическое включение происходит после легкого нажатия кнопки включения (без щелчка)

Характеристики

1. В светодиодном фонаре Olight M20 Warrior Premium используется мощный светодиод Cree XM-L, максимальная яркость фонаря составляет 320 люмен.
2. Встроенный процессор для управления режимами и цифровой стабилизатор обеспечивают постоянную интенсивность света на протяжении всего времени работы в выбранном режиме.
3. Возможность переключения между 3-мя режимами яркости позволяет выбрать необходимые пользователю интенсивность света и зависящее от нее время работы. Функция тактического включения дает возможность быстрого и кратковременного освещения нужной области.
4. Прочность фонаря обеспечивается противоударным корпусом из авиационного алюминия T6061 с анодированием высшей степени (Тип III). Фонарь разработан в соответствии с военными стандартами США.
5. Самый высокий уровень водонепроницаемости гарантирует бесперебойную работу фонаря даже в воде.
6. Корпус фонаря обладает высокой теплоотдачей, благодаря чему светодиод и электронные компоненты фонаря защищены от перегрева. Это позволяет ему работать в турбо-режиме без каких-либо ограничений по времени.
7. Olight M20 предназначен в первую очередь для использования в военных действиях. Специально для помощи в ведении контактного боя фонарь снабжен двумя зубчатыми ударными кромками – передней, выполненной из стали, и задней.
8. Фонарь имеет защиту от случайного включения (обеспечивается поворотом задней части фонаря), а также защиту от неправильной установки аккумуляторов. Для питания могут использоваться Li-Ion аккумуляторы, при этом все режимы сохраняются.
9. Функция автозапоминания последнего режима сохраняется даже без элементов питания.
10. Ультразрачное закаленное стекло с двойным антибликовым покрытием и отличное центрирование луча обеспечивают безупречный яркий свет на дальние дистанции (до 200 м).
11. Для удобства в обращении в фонаре предусмотрены съемная клипса и металлический съемный захват «сигарного» удержания. В комплект также входит крепкий шнурок, который обеспечивает сохранность и легкий доступ к фонарю в нужную минуту.

Сервис и гарантия

1. Переключение режимов и другие функции реализуются через контактное кольцо. Для правильного функционирования фонаря необходимо периодически (по мере загрязнения) очищать от смазки и грязи: контактное кольцо, прилегающие участки платы и резьбу фонаря.
2. Для улучшения водонепроницаемости фонаря требуется смазывать резьбу специальной смазкой. Рекомендуется Nyogel 760G: густой, как гель, не проводящий ток, смазывающий пару металл-резина, увеличивающий водонепроницаемость, не агрессивный к резине.
3. Если Вы заметили, что фонарь работает странно, не реагирует на ваши команды управления, свет мерцает и т.п.: замените батарейки или зарядите аккумулятор, а также у контактного кольца и резьбы устранили загрязненность старой смазкой со следами металлической пыли.
4. Используйте качественные батареи и аккумуляторы для предотвращения протекания элементов питания внутри фонаря и прочих деструктивных последствий. Удаляйте питание из фонаря, если долгое время не собираетесь им пользоваться.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Представительство в России и СНГ:

123290, Москва, 1ый Магистральный тупик, 5А, офис А401, этаж 4. (м.Беговая)

Горячая линия: 8 (800) 100-7715 (бесплатные звонки по всей России)

Web: www.megatorch.ru Email: expert@megatorch.ru